


BCS-CRS-M6W

Czytnik zbliżeniowy



- Czytnik zbliżeniowy
- Obudowa wewnętrzna
- Standard Mifare 13.56MHz
- Interfejs Wiegand 34 bit / RS-485
- Funkcja Watchdog
- Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
- Zasilanie 9~15V DC



BCS-CRS-M6W

Czytnik zbliżeniowy

Procesor	8 bit
Format odczytu	13.56MHz
Zasięg	1~3cm
Czas reakcji	<0.1s
Interfejs	Wiegand 34bit / RS485
Funkcje	Watchdog, tamper alarm
Dźwięk	buzzer
Podświetlenie	niebieskie
Zasilanie	DC 9-15V/100mA
Warunki pracy	-10°C do +55°C RH ≤90%
Wymiary	86.8mm×135.7mm×12.7mm
Waga	0.25kg
Obudowa	wewnętrzna

